


**RACIO R620** – это современная многофункциональная бюджетная двухдиапазонная радиостанция (VHF и UHF), с удобным управлением и аккумулятором Li-Ion 3000 мАч. Качественная альтернатива дешевым радиостанциям. Удобный и прочный корпус надежно защищает рацию от повреждений. R620 - прекрасный выбор для тех, кто хочет купить недорогую и качественную двухдиапазонную радиостанцию.



## Функциональные особенности RACIO R620

- ✓ Диапазон частот – 136-174, 400-480 МГц
- ✓ Двухканальный приемник
- ✓ Количество каналов - 200
- ✓ Кодирование CTCSS/DCS
- ✓ Функция VOX
- ✓ FM радиоприемник с памятью на 24 радиостанций
- ✓ Программирование с ПК.
- ✓ 2 программируемые клавиши
- ✓ Режим экономии заряда аккумулятора
- ✓ Блокировка клавиатуры
- ✓ Выбор ширины полосы канала 12,5/25 кГц
- ✓ Возможность защиты включения паролем
- ✓ 1750 Гц тональный сигнал
- ✓ Фонарик
- ✓ Автоматическое выключение
- ✓ Возможность присвоения каналу буквенно-цифрового обозначения
- ✓ Включение/выключение сигнала окончания передачи
- ✓ Скремблер
- ✓ Удалённая блокировка и разблокировка радиостанции


## Аксессуары




Антенна




Аккумулятор



Зарядное устройство



Адаптер питания



Гарнитура

## Технические параметры

Диапазон частот, МГц	136-174, 400-480
Напряжение питания, В	7,4
Количество каналов	200
Тип антенны	Всенаправленная, с высок. коэф. усиления
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора, мАч	3000
Макс. выходная мощность, Вт	5 / 2 / 1

Вид модуляции	F3E
Макс. девиация, кГц	5
Стабильность частоты	2,5 ppm
Чувствит. приёмника, мкВ	0,18 (12dB SINAD)
Избират. по соседн. каналу, дБ	≥65 / ≥60
Мощность аудио-сигнала, мВт	400
Импеданс антенны, Ом	50

Режимы работы:	Симплекс полу-дуплекс
Ток потреб. при передаче, мА	1500 / 1000 / 700
Ток потреб. в дежурн. режиме, мА	46 / 20 (в режиме экономии)
Диапазон раб. темп., °С	-30 ... +60
Масса с аккумулятором, г	220
Размеры без антенны, мм	123 x 59 x 42